

LEGENDA

		Wypust zasilający urządzenie 230V, 1–fazowy --- Wypust zasilający urządzenie 400V, 3–fazowy		oprawa oświetleniowa ES–SYSTEM – 5166001 TRIANGLE 1300 LED 830 7600lm DMPR 82W IP20 DRV
		Gniazdo wtykowe 16A, 230V, pojedyncze --- Gniazdo wtykowe 16A, 230V, podwójne		oprawa oświetleniowa ES–SYSTEM – 5165101 TRIANGLE 650 LED 830 3500lm OPAL 41W IP20 DRV
		Gniazdo wtykowe 16A, 230V, bryzgoszczelne IP44		oprawa oświetleniowa ES–SYSTEM CANOS 190 4000K 2500lm 24W
		Przewód odprowadzający instalacji odgromowej z płaskownika stalowego pFeZn 30x4mm, prowadzony w konstrukcji budynku		oprawa oświetleniowa ES–SYSTEM – 5139000 COSMO APEX 1060 LED 830 7300lm STPR 49W IP66 DRV
ZK		Złącze kontrolne instalacji odgromowej montowane w puszce ochronnej w gruncie		oprawa oświetlenia awaryjnego ES–SYSTEM – VERSO VDN–A 4x1 TC 1 WD, czas pracy auton. 1 h
KE200	KT200	Koryto kablowe instalacji elektrycznych szerokości 200mm --- Koryto kablowe instalacji teletechnicznych szer. 200mm		oprawa oświetlenia awaryjnego ES–SYSTEM – LUDOA–C3611R9016TCO LUMI LUD A 1x3 TC 1 CR WH, czas pracy auton. 1 h
		oprawa oświetleniowa ES–SYSTEM – 5799165 CYBERIA FX 371 LED 840 22500lm 156W IP65 DRV DIM DALI		oprawa oświetlenia awaryjnego ES–SYSTEM – LUDOA–V3611R9016TCO LUMI LUD A 1x3 TC 1 VWD WH, czas pracy auton. 1 h
		oprawa oświetleniowa ES–SYSTEM – 5167701N FLAT LED 595 LED 830 4100lm OPAL 41W IP54 DRV		oprawa oświetlenia awaryjnego oprawa awaryjna ES–SYSTEM – LUDOA–V1611R9016TCO LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH, czas pracy auton. 1 h

UWAGI:

1. Instalacja elektryczna w budynku w układzie sieci TN-S.
2. Stosować kable i przewody z osobnymi żyłami N oraz PE.
3. Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ i punkt pierwszej pomocy.
4. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalic z nadzorem ppoż.
5. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
6. Opracowany projekt oświetlenia AW/EW wymaga uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego oraz po wprowadzeniu zmian aranżacyjnych.
7. Rozmieszczenie wypustów oświetlenia, gniazd wtykowych, łączników oświetlenia, gniazd teleinformatycznych w mieszkaniach zgodnie z aranżacją pomieszczeń. Szczegółowe rozmieszczenie należy określić na etapie projektu wykonawczego.
8. Sterowanie oświetleniem w obszarach korytarzy i pomieszczeń należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z użytkownikiem budynku.
9. Zasilanie urządzeń sanitarnych uzgodnić na etapie wykonawstwa z branżą sanitarną.
10. Złącza kontrolne (probiercze) powinny zostać wykonane w gruncie w obudowach zapewniających ochronę przed wilgocią.
11. Wymagane natężenie oświetlenia podstawowego:
    - Pływalnia - 300 lx
    - Komunikacja - 100 lx
    - Klatka schodowa - 150 lx
    - Pom. sanitarne - 200 lx
    - Szatnie - 200 lx
    - Pom. biurowe - 500 lx

Fogo Architekci
Fortuna i Gozdanek sp. jawna
ul. Mściwoja 7/3 Gdynia 81-361
tel +48604436547
email gozdanek@fogoarchitekci.pl

INWESTOR:
Gmina Skarszewy
plac gen. Hallera 18 Skarszewy 83-236

TYTUŁ PROJEKTU:
Basen wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 305/5 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 7), gmina Skarszewy

LOKALIZACJA:
Skarszewy,ul. Kościerska, działka 305/5 obręb 7 Skarszewy

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Birkos
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr POM0003/POOE/15

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Michał Dębski
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr POM0028/POOE/15

BRANŻA:
ELEKTRYKA

TYTUŁ ARKUSZA:
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA:
Projekt budowlany

SKALA:
1:100

DATA:
10.2020

NUMER RYSUNKU:
IE-03

STRONA: