

istniejące szafki IT typu RACK oraz elektryczną (zgodnie ze zdjęciem) należy przełożyć pod strop zgodnie z wytycznymi aranżacji wnętrz

istniejąca rozdzielnica obiektowa bez zmian należy unieczynnić obwody zdemontowane oraz odpiąć je spod napięcia w rozdzielnicy

projektowana rozdzielnica RP1 należy zasilić ją kablem N2XH5x4 z istniejącej rozdzielnicy RP obiektowej, w rozdzielnicy zabudować odpływ w postaci rozłącznika bezpiecznikowego 25A/63A

istniejące żyrandole do zachowania wymiana żarówek zgodnie ze specyfikacją

14x żarówka RP1-104.1

14x żarówka RP1-104.1

wszelkiego rodzaju okablowania elektryczne oraz teletechniczne w przestrzeni remontu należy schować p/t, zbędne okablowanie zdemontować

LEGENDA:

R..	istniejąca rozdzielnica piętrowa 0,4kV
RP..	rozdzielnica piętrowa 0,4kV
	łącznik 1-bieg.
	łącznik schodowy
	łącznik krzyżowy
EW1	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie
EW2	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie
AW1	oprawa oświetlenia awaryjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie
AW2	oprawa oświetlenia awaryjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie
AW4	oprawa oświetlenia awaryjnego LED wg specyfikacji zawartej w opisie
1	oprawa oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie
2	żarówka LED wg specyfikacji zawartej w opisie
3	oprawa oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie
4	oprawa oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie
5	oprawa oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie
6	oprawa oświetlenia LED wg specyfikacji zawartej w opisie
	gniazdo 1-fazowe
	gniazdo 1-fazowe szczelne IP44
1~	przyłącze 1-faz. 230V
3~	przyłącze 3-faz. 400V
A	zestaw gniazd 2x230V+1xRJ45kat.6
	przycisk przyzywowy pociągany
	przycisk kasowania alarmu
	buczek sygnałowy z lampką podświetlaną
	połączenie wyrównawcze linka giętka 4mm2

UWAGI:

1. Instalację oświetlenia gniazd oraz przyłączy wykonać przewodami i kablami bezhalogenowymi.
2. Instalację oświetlenia gniazd oraz przyłączy wykonać p/t.
3. Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości h=1,20m, gniazda ogólne montować na h=0,3m, nad blatem h=1,15m, nad umywalka h=1,05m od podłogi lub wg wytycznych aranżacji wnętrz.
4. W pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienkach) stosować osprzęt szczelny o IP44.
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
6. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.
7. W częściach remontowanych istniejące okablowanie należy wkuć p/t. Zbędne okablowanie zdemontować i unieczynnić w istniejących rozdzielnicach obiektowych. W częściach remontowanych należy wykonać nowe okablowanie pod urządzenia (oprawy, gniazda, przyłącza) z dedykowanych nowoprojektowanych rozdzielnic.
8. Wszelkie instalacje teletechniczne (CCTV, KD, SWIN, LAN) bez zmian, należy je zabezpieczyć na czas prac remontowych lub przenieść zgodnie z wytycznymi aranżacji wnętrz.

BIURO

M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT

REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR

GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Samson	WKP/0197/PWOE/13	Samson
opracował	mgr inż. Piotr Wojciechowski		
sprawdzający	mgr inż. Łukasz Matuszewski	WKP/0175/PWOE/12	Matuszewski

RYSUNEK

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PIĘTRO +1

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ELEKTRYCZNA	I.2024	1:100	IE02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.