RZUT PARTERU
SKALA 1:100

OZNACZENIA - DSR

GŁOŚNIK NAŚCIENNY Z REGULACJĄ ARS 390 15W/100V DEXON

KABEL GŁOŚNIKOWY 100V SPC-525/SW 2x2,5 podłączenie głośników do wzmacniacza DSR

ZASILACZ DALI HE402
Nr. Z1/1
Im= mA
Adr=7 gr

ZASILACZ DALI HE402
Nr. Z1/1
Im= mA
Adr=7 gr



Lista opraw oświetleniowych

1	1	32 *	ASYMMETRIC LED [oprawa zwieszana] ozn. 1
2	2	33 *	OPRAW LED OZ. 2
3	3	25 *	OPRAW LED OZ. 3
4	4	11 *	OPRAW LED OZ. 4
5	5	2 *	OPRAW LED OZ. 5
6a	6,6a	119 *	OPRAW LED OZ.6 DALI -w tym 25 szt. opraw bez DALI -6a
7	7,7a,7b	70 *	OPRAW LED OZ. 7 DALI -41szt. 3000K bez DALI-15szt. oraz 4000K bez DALI -14 szt.
8	8	17 *	OPRAW LED OZ. 8 [oprawa zwieszana]
9	9	81 *	OPRAW LED OZ. 9 [oprawa zwieszana]
10	10	8*	OPRAW LED OZ. 10
11	11	6*	OPRAW LED OZ. 11
12	12	2*	OPRAW LED OZ. 12
13	13	1	OPRAWA OW LED 48 z kloszem przeźroczystym 55 W 4250 lm 3500K NA kinkiecie KA-C1

Oprawy awaryjne	
AW1	Oprawa awaryjna ozn. AW1
AW2	Oprawa awaryjna ozn. AW2
AW3	Oprawa awaryjna ozn. AW3
EW1	Oprawa ewakuacyjna EW1
EW2	Oprawa ewakuacyjna EW2
EW3	Oprawa ewakuacyjna EW3 z flaga

OZNACZENIA

CZUJNIK WIELOFUNKCYJNY HE312 RUCHU PIR

MINI MODUŁ WEJŚCIOWY HE444 DO PODŁĄCZENIA PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH DO SYSTEMU STEROWANIA OŚWIETLENIEM DIGIDIM(MONTAŻ W PUSZCE Z PRZYCISKIEM)

PRZYCISKI 1,2,3,4 - PROGRAMOWALNE wg. sekwencji sterowania wybranej przez użytkownika

R01/xx - Nr. rozdzielni/Nr obwodu - oprawy ośw. ogólnego

R01/xx/Y - Nr. rozdzielni/Nr obwodu/Nr. magistrali TMBus - oprawy ośw. awaryjne i ewakuacyjne

TRASY KABLOWE INSTALACJI OŚWIETLENIA

1. Do wszystkich opraw oświetlenia ogólnego oznaczonych DIMM DALI oraz urządzeń sterujących i czujników doprowadzić magistralę DALI przewodem YDY2x1,5 od dedykowanego Zasilacza HE402 w rozdzielni oddziałowej zgodnie z schematem rys..... i planem podziału opraw na sekcje DALI rys. .....
2. Do wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oznaczonych DATA (wyposażone w moduły VIP Data-S) doprowadzić magistralę TMBus przewodem YTKSYekw2x0,8 od dedykowanej jednostki C-Brigde z centralą DATA S-EASY zgodnie z opisem alfanumerycznym opraw i schematem

- Łącznik
- Przełącznik_świecznikowy_1b
- Łącznik_schodowy_1b
- Przełącznik_krzyżowy
- Przycisk_z_lampką
- Przycisk_dzwonkowy
- Przycisk_dzwonkowy hermetyczny IP44

Aktualizacja 02.2022

NAZWA TEMATU: Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

Rev/Nr	REVISION - OPIS , UWAGI	DATA	PODPIS
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL
tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU

ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr.

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji oświetlenia , naglośnieniowej DSR - parter

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96 | DATA : 02.2022 | PODPIS : | RYS NR : E-21

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85 | DATA : 02.2022 | PODPIS : | ork_ rysunek6w