

**Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu ul. Malborska 75/2 -  
Przedmiar**

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Nową instalację elektryczną w mieszkaniu należy podzielić na obwody : dwa obwody oświetlenia , dwa obwody gniazd wtyczkowych w pokojach, oddzielny obwód gniazd wtyczkowych w kuchni, oddzielny obwód do przepływowego podgrzewacza wody w kuchni, oddzielny obwód gniazd wtyczkowych do łazienki, oddzielny obwód gniazd wtyczkowych do spiżarni z elektrycznym podgrzewaczem wody. Oświetlenie w przedpokoju w układzie schodowym pojedynczym, W pokojach przechodnich oświetlenie w układzie schodowym podwójnym. W łazience i w spiżarni zamontować plafondy z wymiennym źródłem światła typ LED. Wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe na typ S191 B 25 A, tablicę licznikową i przewód zasilający od puszki WLZ do zabezpieczenia przedlicznikowego i dalej do mieszkania. Zastosować przewód YDYp 3x6 mm. UWAGA - MIESZKANIE ZAMIESZKAŁE. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZABEZPIECZYĆ SPRZĘTY I MEBLE MIESZKAŃCÓW PRZEZ ZNISZCZENIEM I ZABRUDZENIEM. PO REMONCIE INSTALACJI DOKŁADNIE POSPRZĄTAĆ LOKAL .</i>		
		<b>1 Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu</b>		
1	KNNR-W 9 0201/05	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2	szt	1
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	54
3	KNR 4-03 1009/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu ceglanym	otworów	140
4	KNNR 5 1209/06	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	7
5	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe-YDYp 3x2,5	m	64
6	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe-YDYp 3x1,5	m	60
7	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe YDYp 4x1,5	m	14
8	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,12
9	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	54
10	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	54
11	KNR 4-03 0401/01	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	27
12	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg-TABLICA BEZPIECZNIKOWA W MIESZKANIU	szt	1
13	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 191 B 16 A	szt	6
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego DZWONEK MODUŁOWY	szt	1
15	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika przeciwporażeniowego 2-biegunowego - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY	szt	1
16	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 191 B 10 A	szt	2
17	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	27
18	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - WYŁĄCZNIK PODWÓJNY	szt	1
19	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY	szt	4
20	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - WYŁĄCZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY	szt	4
21	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY	szt	2
22	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - PRZYCISK DZWONKA NA KLATCE SCHODOWEJ.	szt	1
23	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	3

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0308/04	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	12
25	KNR 4-03 0603/02	Wymiana opraw żarowych ściennych lub sufitowych bez specjalnych zabezpieczeń w podłożu drewnianym- SPIŻARNIA+ TOALETA	szt	2
26	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1
27	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	8
28	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	5
29	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1
30	KNR 4-03 1016/03	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt	4
<b>2 Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego, tablicy licznikowej i przewodu WLZ</b>				
31	KNR 4-03 0203/02	Wymiana przewodów wtyczkowych ADYt ub kabelkowych płaskich YADYt do 7,5mm <sup>2</sup> układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m	4
32	KNR 4-03 0301/05	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1-biegunowych do 25A w podłożu betonowym- WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S 191 B 25 + OBUDOWA	szt	1
33	KNR 4-03 0304/02	Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym	szt	1

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	29,88		
2	Elektromonterzy gr.III	r-g	0,252		
3	Robotnicy	r-g	34,35		
4	Robotnicy gr.I	r-g	7,02		
5	Robotnicy gr.II	r-g	2,16		
6	Tynkarze gr.III	r-g	14,58		
		Razem	88,242		

## Zestawienie materiałów

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,086		
2	Cement portlandzki CEM I 32,5	t	0,023		
3	Dzwonek modułowy	szt	1		
4	Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt	3,06		
5	Gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	12,24		
6	Łączniki instalacyjne - PRZYCISK DZWONKA	szt	1,02		
7	Łączniki instalacyjne - WYŁĄCZNIK PODWÓJNY	szt	1,02		
8	Łączniki instalacyjne - WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY	szt	2,04		
9	Łączniki instalacyjne - WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY	szt	4,08		
10	Łączniki instalacyjne - WYŁĄCZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY	szt	4,08		
11	Obudowa S-3	szt	1,02		
12	Oprawy oświetleniowe	szt	2,04		
13	Piasek do betonów	m3	0,132		
14	Piasek do zapraw	m3	0,432		
15	Przewód wtynkowy YDYp 3x6	m	4,16		
16	Przewód YDYp 3x1,5	m	62,4		
17	Przewód YDYp 3x2,5	m	66,56		
18	Przewód YDYp 750V do 7,5mm2- YDYp 4x1,5	m	14,56		
19	Puszki bakelitowe	szt	27,54		
20	Tablice licznikowe	szt	1,02		
21	Tablice rozdzielcze- Obudowa S-12	szt	1		
22	Uchwyty do przewodów	szt	310		
23	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,095		
24	Woda	m3	0,108		
25	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 191 B 25 A	szt	1,03		
26	Wyłącznik Różnicowo prądowy 25 A	szt	1		
27	Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe- S 191 B 16 A -Bezpieczniki przedlicznikowe	szt	6		
28	Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe-S 191 B 10 A - Bezpieczniki w mieszkaniach	szt	2		
29	Złączki WAGO	szt	94,5		
30	Żarówki LED	szt	2,08		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,54		
	Razem		0,54		