


Rozdzielnica p/t 5x18



	01	02	03	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	41	42
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochrona przepięciowa DEHNGuard M TNS 275	Obecność napięcia	Oświetlenie pom. 1.38	Oświetlenie pom. 1.38	Oświetlenie pom. 1.49-1.50	Oświetlenie pom. 1.51-1.52	Oświetlenie pom. 1.53-1.55	Oświetlenie pom. 1.56-1.57	Oświetlenie pom. 1.39-1.42	Oświetlenie pom. 1.43-1.44	Oświetlenie pom. 1.45-1.48	Gniazda 1-faz pom. 1.51-1.52	Gniazda 1-faz dedykowane pom. 1.52	Gniazda 1-faz pom. 1.53, pom. 1.55	Gniazda 1-faz dedykowane pom. 1.55	Gniazda 1-faz pom. 1.56-1.57	Gniazda 1-faz dedykowane 1.56	Gniazda 1-faz pom. 1.38	Gniazda 1-faz pom. 1.39	Gniazda 1-faz pom. 1.41	Gniazda 1-faz pom. 1.43-1.44	Gniazda 1-faz dedykowane pom. 1.44	Gniazda 1-faz pom. 1.38	Gniazda 1-faz pom. 1.45	Gniazda 1-faz pom. 1.47	Zasilanie expanderu EX 1/4 [system SSWIN]	Zasilanie expanderu EX 1/5 [system SSWIN]
P <sub>i</sub> [kW]	17,82			0,20	0,20	0,12	0,35	0,40	0,35	0,20	0,30	0,20	2,40	0,50	2,40	0,50	2,00	0,50	1,20	0,40	0,40	2,00	1,20	1,20	0,40	0,40	0,02	0,02
Typ przewodu	N2XH-J 5x10	5xLY10	LY1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5

OZNACZENIE APARATÓW

- Q01 – rozłącznik SBN390 100A 3P
- FV02 – ochronnik DEHNGuard M TNS 275
- F03 – bezpiecznik 3P B6A
- H1-H3 – sygnalizator potrójny
- BR – blok rozdzielczy 4-11
- F1.1-F8 – bezpiecznik 1P C10A
- K1 – przekaźnik bistabilny 16A 230V
- FI21 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- FI22 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA A
- FI23 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- FI24 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA A
- FI25 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- FI26 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA A
- FI27-FI30 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- FI31 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA A
- FI32-FI34 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
- F41-F42 – bezpiecznik 1P B10A

NR

KREŚLIŁ

Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.  
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.  
tel. 693-136-890, 697-606-279  
NIP 816-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji :  
BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM  
TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10,  
656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.

Nr projektu:  
25/2018

Temat rysunku :  
TABLICA T1.3

branża :  
elektryczna

Skala:  
1:10

Projektował:  
mgr inż. Bartłomiej Stec

Uprawnienia bud.:  
PDK/0037/PWOE/16

Podpis:

Data:  
20.06.2020r.

Sprawdził:  
inż. Paweł Piwowar

E-117/02

Nr rysunku:

PW.E-34

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.