

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana instal. elektr. w lokalu mieszkalnym E-g.ul.Królewiecka 27/5</b>					
1	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym Uwaga: dotyczy wnęki pod zabezpieczenie zalicznikowe oraz wnęki pod szafkę licznikową 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) Uwaga: dotyczy wnęki pod zabezpieczenie zalicznikowe oraz wnęki pod szafkę licznikową 25	szt. szt.	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 5	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku innym niż betonowy Uwaga dotyczy przewodu YDYp 3x4 mm2 5.5	m m	 5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
5	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie Uwaga dotyczy montażu szafki licznikowej 1-Fazowej z wyposażeniem. 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-03 0301-16	Wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych z zaciskiem zerowym nie na betonie (3 bieg./ do 25 A) Uwaga: dotyczy zabezp.Zalicznikowe 4 x S-301B 16+ 1xS 301B 10 + Wył.Róż-Prądowy 25A AC 0,03 mA+ obudowa RNT 9 -polowa 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Uwaga dotyczy przewody YDYp 3x1.5 mm2 39	m m	 39.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
9	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy Uwaga dotyczy przewodu YDYp 4x1,5 mm2 - Oświetlenie w pokojach 14	m m	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
10	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Uwaga dotyczy przewody YDYp 3x2.5 mm2 98	m m	 98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
11	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 75	m m	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
12	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 80	m m	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
13	KNR 4-03 1009-08	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym 34	otw. otw.	 34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
14	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgańczenie 25	szt. szt.	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
15	KNR 4-03 0401-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgańczenia 9	szt. szt.	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. ze stykiem uziemiającym Uwaga dotyczy gniazd podwójnych 13	szt. szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
17	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle Uwaga dot gniazda do pralki w aneksie kuchennym 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie Uwaga dotyczy plafonery w łazience w klasie ochrony IP 44 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
22	KNR 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm 12	otw. otw.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
23	KNR 4-03 1003-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm 1	otw. otw.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar . pomiar .	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 14	pomiar . pomiar .	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
27	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 72	przew. przew.	 72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
28	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 5	prób. prób.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>