## TABELA PRACY SZR

| | 1Q01 | Q00 | 2Q01 | QAG | 1QS01 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRACA NORMALNA<br>PRACA ZASILANIA NR 1 i NR 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PRACA AWARYJNA<br>AWARJA ZASILANIA NR 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PRACA AWARYJNA<br>AWARJA ZASILANIA NR 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRACA AGREGAT<br>AWARJA ZASILANIA NR 1 i NR 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

LEGENDA:
1 – WYŁĄCZNIK ZAŁĄCZONY
0 – WYŁĄCZNIK WYŁĄCZONY

### BLOKADA ELEKTRYCZNA WYŁĄCZNIKÓW




| 1QS01 | 1Q01 | Q00 | 2Q01 | QAG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

1. Rozdzielnica wykonana zgodnie z normą IEC 61439–1,2
2. Wszystkie wyłączniki główne wyposażone w zab. elektroniczne ETU 25B.
3. Wszystkie wyłączniki kompaktowe wyposażone w zab. elektroniczne ETU 350.
4. Wyłączniki kompaktowe do 630A będą posiadały nastawy LSI w zakresach: L (0.4–1In), S(1.5–10Ir), I(12xIn dla 100A)
5. Schemat rozdzielnicy RG należy rozpatrywać razem z opisem technicznym dokumentacji, który zawiera istotne uszczegółowienia

PROJINWEST TOMASZ SKRZYPIEC
ul. Wiejska 16
42–690 Nowa Wieś Tworoska
tel: 6+05042073
e–mail tomasz.skrzypiec@projinwest.eu

ZADANIE: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, LINII KABLOWYCH SN I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 47–51 W TARNOWSKICH GÓRACH

OBIEKT: WIELOSPECIALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. UL. PYSKOWICKA 47–51 DZ. NR 3876/2 OB. EWIDENCYJNY: STARE TARNOWICE

INWESTOR: POWIAT TARNOGÓRSKI
42–600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Kartuszowiec 5

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY nN

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B.
SKALA: */*

| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA |
|---|---|---|---|
| mgr inż. Paweł Maślanka | SLK/5266/PWOE/14 | | 06.2022 |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Maślanka | SLK/5266/PWOE/14 | | 06.2022 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Jadczak | SLK/5368/PWOE/14 | | 06.2022 |

NR RYSUNKU: E–08
ARKUSZ: 1/7