Schemat rozdzielnicy T.LAB.N



T.LAB.N		NR. OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
BILANS MOCY:		OPIS ODPŁYWU	wentylator dachowy pom. dach.	C1 pom. dach.	C2 pom. dach.	AG1 pom. dach.	AG2 pom. dach.	Kurtyna powietrza pom. Ł0.11,	Wentylator WN4 pom. Ł0.05,	gn. pom. Ł0.25,	gn. pom. Ł0.28, Ł0.22, Ł0.21,	gn. pom. Ł0.17, Ł0.08, Ł0.06, Ł0.05,	komputerowe pom. Ł0.08,	gn. pom. Ł0.02, Ł0.16,	gn. pom. Ł0.03, Ł0.01,	chyperterium pom. Ł0.04, Ł0.07,	gn. pom. Ł0.08,	gn. pom. Ł0.08,	gn. pom. Ł0.05,	gn. pom. Ł0.06,	gn. pom. Ł0.07,	gn. pom. Ł0.04,	komora laminarna pom. Ł0.23,	gn. pom. Ł0.04, Ł0.09,	gn. pom. Ł0.10,	gn. pom. Ł0.13, Ł0.11,	gn. pom. Ł0.29, Ł0.15, Ł0.14, Ł0.27,	gn. pom. Ł0.26,	gn. pom. Ł0.24,	widoodomofon pom. Ł0.01,
Pi(kW)	51.76	Moc inst. (kW)	0.25	1.8	1.8	2.9	4.5	0.4	1	1.2	1.2	0.63	1.8	0.9	1.2	0.4	1.8	2.1	0.9	1.2	1.8	0.9	0.2	2.4	0.3	1.5	1.8	1.2	0.6	0.4
Kj	0.7																													
Ps(kW)	36.23																													



	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	gn. pom. Ł0.22,	gn. pom. Ł0.19, Ł0.23, Ł0.20, Ł0.18,	komputerowe pom. Ł0.08,	komputerowe pom. Ł0.05, Ł0.06,	komputerowe pom. Ł0.07,	komputerowe pom. Ł0.04,	rezerwa	komputerowe pom. Ł0.09,	komputerowe pom. Ł0.10,	komputerowe pom. Ł0.26,	komputerowe pom. Ł0.24,	komputerowe pom. Ł0.27,	rezerwa	rezerwa	pom. Ł0.06, Ł0.03, Ł0.01, Ł0.22, Ł0.28, Ł0.19, Ł0.18, Ł0.29, Ł0.15, Ł0.17, Ł0.14, Ł0.13,	rezerwa	osw 3 pom. Ł0.22, Ł0.13, Ł0.27, Ł0.28,	osw 6 pom. Ł0.25, Ł0.10, Ł0.29,	osw 7 pom. Ł0.21, Ł0.20, Ł0.23, Ł0.22,	osw 7 pom. Ł0.29, Ł0.16, Ł0.02, Ł0.01,	osw 7 pom. Ł0.01, Ł0.14, Ł0.03,	osw 7 pom. Ł0.06, Ł0.04, Ł0.07,	osw 10 pom. Ł0.09, Ł0.04,	osw 8 pom. Ł0.26, Ł0.11, Ł0.24,	osw 7 pom. Ł0.18, Ł0.17, Ł0.19,	rezerwa
	1,8	1,5	1,8	1,2	1,2	0,6	0	0,6	1,2	0,6	1,2	0,6	0	0	0,93	0,03	0,08	0,18	0,2	0,11	0,11	0,23	0,13	0,24	0,13	0



NAPIĘCIE ZNAM.:		415 VAC/50Hz
WYKONANIE:		IP 30 , IK08, I KL. OCHR.
ZASILANIE:		GÓRA
ODPŁYWY:		DÓŁ
WYSOKOŚĆ	[mm]:	1560
SZEROKOŚĆ	[mm]:	600
GŁĘBOKOŚĆ	[mm]:	250

pradma TWÓJ BIZNES PŁYNIE Z PRĄDEM
ul. Lubelska 33
10-408 Olsztyn
NIP: 848-177-10-79
+48 503-303-066
biuro@pradma.pl
www.pradma.pl

OBIEKT:	Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem w związku z Covid-19
INWESTOR:	Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 – 200 Grajewo
TEMAT:	Schemat ideowy tablicy T.LAN.N
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	Projekt techniczny

SKALA	NR RYS.	DATA
b/s	E-06	06.2022

PROJEKTANT:	mgr inż. Dariusz Naruszewicz upr.bud.nr WAM/0068/PWOE/11 podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Niedźwiecki upr.bud.nr PDL/0058/POOE/11 podpis
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Pustelnik podpis

© Copyright by PRADMA 2022