

LEGENDA:

———	-- kabel typu YKY 5x10mm2
– – – – – –	-- kabel typu YAKY 4x35mm2
13.1f/RE h=1,3m	-- gniazdo wtykowe 2P+PE IP20
13.1f/RE h=1,3m	-- gniazdo wtykowe 2P+PE IP44
01.3f/RE 16A h=1,3m	-- gniazdo wtykowe 3P+N+PE IP44 16/32A
PWP h=1,35m	-- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP
06.1f/TE3 h=0,4m	-- punkt zasilający
2xRJ45/GPD h=0,3m	-- gniazdo RJ45 kat. 5e
GSU	-- główna szyna uziemiająca
GPD	-- główny punkt dystrybucji GPD 6U 600x450
	--przycisk bezprzewodowy pociągany DC12V bateria
	--sygnalizator okustyczno-optyczny DC12V 500mA systemu przywoławczego
A h=1,3m	--podwójny przycisk zwierny
02.3f/TE 32A 16A ZG	-- zestaw gniazd IP54 3x 2P+PE, 3P+N+PE 16A, 3P+N+PE 32A wyposażony w wył. różnicowy 40A 3P 30mA AC wył. nadmiaroprądowy C16 3P, C25 3P, C16 1P

numer obwodu — 06.1f/RE1 — numer tablicy el.

typ gniazda
1f – obwody 1-fazowe
3f – obwody 3-fazowe

UWAGI:
-- obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2, YDY 5x10mm2, YDYżo 5x4mm2, YAKY 4x35mm2, UTP kat 5e
-- gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych zastosować IP20
-- gniazda wtykowe w łazienkach zastosować IP44
-- przewody i kable układane w posadzce prowadzić w rurach DVR, RL
-- przewody układane w ścianach prowadzić pod 5mm warstwą tynku
-- przewód typu HDGs PH90 3x1,5mm2 prowadzić do wyłączników PWP i mocować do ściany za pomocą uchwytów UDF
-- połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6mm2 i LgY 2,5mm2
-- połączenia między sterownikiem bramy a przyciskami wykonać przewodem OWY 4x0,75mm2
-- obwody teleinformatyczne wykonać przewodem typu UTP kat. 5e LSOH
-- przewody teleinformatyczne układane w ścianach prowadzić w rurach giętkich
-- przewody teleinformatyczne układane w pomieszczeniach komunikacji prowadzić w korytach kablowych
-- DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ GNIAZD UZGODNIĆ Z INWESTOREM PRZED WYKONANIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA
IGNASIAK
KONRAD IGNASIAK
RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTUŁY
Tel.692999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP	ADRES INWESTYCJI: OSTRORÓG, UL.ROLNA/ŻNIWNA DZIAŁKA NR EWID.: 6/9 OBRĘB: 0001, OSTRORÓG JEDNOSTKA: 302405_4, OSTRORÓG POWIAT: SZAMOTUŁSKI
INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY OSTRORÓG	ADRES INWESTORA: WRONIECKA 14, 64-560 OSTRORÓG
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJA GNIAZD EL. – RZUT PARTERU	SKALA RYSUNKU: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. RYSZARD STASIAK UPR.BUD.NR WKP/0103/PWOE/03	NR RYSUNKU: PT/E1
OPRACOWANIE: mgr inż. SEBASTIAN TOBÓŁKA	DATA OPRACOWANIA: 10/2021