400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz R-21 XL-160 5x24 wnękowa +drzwi płaskie metalowe+zamek IP43 KI.II ARK. 1 CD NA ARK.2

BR63 A

FR304 63 A

S303 C1

LKM-01 3-FAZ

DEHNguard TNS 4

P312 B16 0,03A AC L2 | P312 B16 0,03A AC L3 | P312 B16 0,03A A L1 | P312 B16 0,03A AC L1 | P312 B16 0,03A AC L1 | P312 B16 0,03A A L2 | P312 B16 0,03A AC L2 | P312 B16 0,03A AC L2 | P312 B16 0,03A A L3 | P312 B16 0,03A AC L3 | P312 B16 0,03A AC L3 | P312 B16 0,03A A L1 | P312 B16 0,03A AC L1 | P312 B16 0,03A AC L1 | P312 B16 0,03A AC L2

N

PE

Pi=45,5,0 kW
Po=18,2,0 kW
Io=30 A

R-10

SP51 32 A F

5xLGs6 RKLG32 p/t
L=8 m

N
PE

YDY3x2,5 RKLG16 p/t

Aktualizacja 2021 r. elementy do wykonania 1 etap :
1. Rozdzielnia R-21
2.Wszystkie obwody z R-21

Rodzaj podłączenia urządzenia	Moc w kW Ilość Prąd w A	Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszczz.
D	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ(susz) WC 2/1 , 2/2 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ(susz) WC 2/7 , 2/8 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN. DATA W PUNKCIE PEL KLASY 2/14 , 2/13 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL KLASY 2/14 , 2/13 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ KLASY 2/14 , 2/13 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN. DATA W PUNKCIE PEL POK.N. 2/12 KLASA 2/11 1 PIĘTRO
D	2,5 – – –	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL POK.N. 2/12 KLASA 2/11 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ POK.N. 2/12 KLASA 2/11 1 PIĘTRO
D	2,5 2/15 –	GN. DATA W PUNKCIE PEL PED. 2/10 KLASA 2/9 KOR. 1 PIĘTRO
	2,5 2/15 –	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL PED. 2/10 KLASA 2/9 KOR. 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ PED. 2/10 KLASA 2/9 1 PIĘTRO
D	2,5 – – –	GN. DATA W PUNKCIE PEL KLASY 2/6,5,4,3 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL KLASY 2/6,5,4,3 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ KLASY 2/6,5 1 PIĘTRO
	2,5 – – –	GN WTYKOWE 1-FAZ KLASY 2/4 , 2/3 1 PIĘTRO

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM-02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439

NAZWA TEMATU: Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU

ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-21 korytarz 2/15-1 piętro

DATA : 05.2021 PODPIS : RYS NR : E-12

DATA : 05.2021 PODPIS : ark. 1 / 2 rysunków