# RZUT PARTERU
## SKALA 1:100




## OZNACZENIA

- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z PODWÓJNE NIE ODWRACAJĄCE FAZY
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO TRÓJFAZOWE n/t 3P+N+PE Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 IP54
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T 1-FAZ n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D Zamel
- EW-1 STEROWNIK DZWONKA SZKOLNEGO EW-1 ZAMEL (elektroniczny wożny)
- TRASY KABLOWE INSTALACJI SIŁY
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T1-FAZ DATA z kluczem n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ DATA
- Korytko kablowe

## UWAGI

1.STOSOWAĆ ZINTEGROWANY OSPRZĘT (MODUŁ+RAMKA N-KROTNA) O JEDNOLITEJ LINII WZORNICZEJ DLA WSZYSTKICH INSTALACJI NP. POLO OPTIMA , SIMON,LEGRAND
2.DLA OSPRZĘTU WBUDOWANEGO W MEBLE LUB MONTOWANEGO NATYNKOWO STOSOWAĆ ADAPTORY NATYNKOWE
3.OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH , W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH P/T, LISTWACH LE
4.W POMIESZCZENIACH ZAWILGOCONYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT IP44
5.WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH OD POSADZKI WG. STANDARDÓW INWESTORA O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
6. R.../NUMER - NUMER ROZDZIELNICY/NUMER OBWODU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIA:

- PRZEWODY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GŁÓWNYCH I MIEJSCOWYCH TYPY I PRZEKROJE PRZEWODÓW ,JAK W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
- POŁĄCZENIE NIEROZŁĄCZNE SPAWANE
- POŁĄCZENIE ROZŁĄCZNE ŚRUBOWE
- SZYNA WYRÓWNAWCZA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE POŁĄCZENIA STALOWYCH PRZEWODÓW WYRÓWNAWCZYCH WYKONAĆ JAKO SPAWANE O DŁUGOŚCI SPOINY MIN. 2X50 MM.
2.DLA OCHRONY PRZED KOROZJĄ MIEJSCA SPAWU ORAZ MIEJSCA WYJŚCIA ZE ŚCIANY,PODŁOGI LUB FUNDAMENTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOKI SILIKONOWO-KAUCZUKOWEJ LUB BITUMICZNEJ NA ODCINKU 50 MM NA ZEWNĄTRZ I 50 MM WEWNĄTRZ ŚCIANY (FUNDAMENTU)
3.RYSUNEK NINIEJSZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI NINIEJSZEGO PROJEKTU

DO SZYN WYROWNAWCZYCH PRZYŁĄCZYĆ : INSTALACJE WOD-KAN(WODOMIERZ ZBOCZNIKOWAĆ),CO,GAZ,WISTAWKA IZOLACYJNA),KLIMATYZACJA,WENTYLACJA ,CHŁODNICTWO,METALOWE OŚCIEŻNICE I DRZWI ,METALOWE KORYTKA KABLOWE ,DOSTĘPNE ISTNIEJĄCE ZBROJENIA BUDYNKU ITP, PRZEWÓD PEN W TABL. RGP , INSTALACJE TELETECHNICZNE WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH,INSTALACJE ODGROMOWĄ , UZIOM OTOKOWY ,SZYNY MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. , POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI OBJĄĆ WSZYSTKIE INSTALACJE PRZEWODZĄCE WPROWADZONE DO OBIEKTU ORAZ PRZEBIEGAJĄCE WEWNĄTRZ OBIEKTU,PUNKTY BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH Z PIERŚCIENIEM WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW. USTALIĆ PO WYKONANIU TYCH INSTALACJI W RAMACH NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO.ZAPEWNIĆ GALWANICZNĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH PRZYŁĄCZONYCH DO GSW , POŁĄCZENIA NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKU CIĄGŁOŚCI GALWANICZNEJ NALEŻY ZMOSTKOWAĆ PRZEWODEM LY16 LUB WYKONAĆ DODATKOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE Z GSW .

| Rev/Nr | REVISION - OPIS , UWAGI | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

| | |
|---|---|
| NAZWA, TEMAT: | Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1 |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA Index E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIURO AUTORSKIE: | ELPRO | OBIEKT: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU |
| ELPRO | UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax:(016) 675 15 48 | ADRES: | 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. |
| STADIUM : | PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY | SKALA: | 1:100 |
| PROJEKTANT: | mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96 | PROJEKT: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE |
| SPRAWDZIŁ: | inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85 | NAZWA RYSUNKU | Plan instal. siły, gn. data i połączeń wyrównawczych-parter |
| DATA : 12.2016 | PODPIS : | RYS NR : E-20 | |
| DATA : 12.2016 | PODPIS : | ark_ rysunków | |